

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: mars.pro-solution.ru | эл. почта: msn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Энергоформа 3.3-100



Источник предназначен для формирования трехфазной или однофазной системы токов и напряжений в соответствии с программируемой цифровой моделью сигнала при поверке средств измерений:

- частота первой гармоники 47,5–55 Гц;
- число гармоник 50;
- номинальные токи 100; 10; 1; 0,1 А;
- диапазон значений тока 0,001–110 А;
- выходная мощность на пределе 100 и 10 А ≥ 50 ВА на фазу;
- выходное напряжение номинальное 60 и 240 В;
- диапазон значений напряжения 6–264 В;
- выходная мощность источника напряжения ≥ 30 ВА на фазу;
- фазные углы 0–360°;
- коэффициент нелинейных искажений ≤ 1 %;
- нестабильность выходных параметров $\leq \pm 0,03$ % за мин.

Применяется для комплектации передвижных поверочных лабораторий, установок УППУ-МЭ, поверочных комплексов при совместной работе с эталонными средствами измерения, в том числе с приборами «Энергомонитор 3.3Т1-С» и «Энергомонитор 3.1КМ». Источник может использоваться как самостоятельно, так и в составе передвижных специализированных лабораторий.